

Cordon d'appel (sans fil)

MRC 1014 montage mural

MRC 1014 cordons d'appel sans fil sont utilisés dans les systèmes de sécurité « appel infirmière/Urgence » pour patients/résidents de MRC en tant que l'un des dispositifs d'appel parmi une famille d'autres dispositifs.

Localisation

Configuré pour une utilisation en cas d'urgence, MRC 1014 Cordon d'appel sans fil peut être facilement placé n'importe où dans un appartement, une chambre ou dans un espace commun désigné tel qu'une salle de bains, la douche, la salle à manger, une pièce commune et autres. Ce n'est pas nécessaire de câbler ou re-câbler.



Spécifications/particularités

Conçu pour s'intégrer à tout boîtier électrique standard (métallique, plastique et fibre de verre)

Boîtier

- Boîtier électrique standard ABS
- Taille 6,5 cm x 13 cm x 2,5 cm
- Trou de l'œillet pour la tirette
- Installé avec vis ou velcro
- Trou pour bouton d'appel/confirmation

Interrupteur /Bouton

- Interrupteur tactile a tirette momentané
- (NO-NC installation réversible)
- LED (Voyant lumineux momentané)
- Bouton de confirmation/appel

Émetteur sans fil

- Émetteur d'urgence sous supervision
- Identification unique - émetteur codé
- Batterie au lithium
- Durée de vie nominale de la batterie de 3 ans

Cordon de tirage

- Cordon de nylon – longueur dépendante de l'installation (2m taille standard)
- Nœuds protégés avec une perle
- Deux boutons pour tirer (un au bout et un au milieu)



Connexion

- Sans fil à un contrôleur supervisé
- Chaque cordon d'appel MRC 1014 a son identification unique
- Les contrôleurs sont branchés au système de gestion des alarmes
- MRC 1014 peut être intégré à d'autres systèmes de sécurité MRC

